

# Gigaset

L'essentiel  
du téléphone.



[gigaset.com](http://gigaset.com)

## A400

- Design moderne et clavier ergonomique
- Afficheur et clavier rétro-éclairés
- Son HSP
- Répertoire jusqu'à 80 contacts
- Mains-libres de très haute qualité
- Affichage grands caractères
- Longue autonomie
- Présentation de l'appelant N°/ Nom<sup>(1)</sup>
- ECO DECT

## A400A

- Mêmes fonctionnalités que le A400 avec en plus :
- Répondeur intégré avec une capacité d'enregistrement de 25 min max.



\*Lorsque le combiné est en veille.

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.<sup>(2)</sup>  
MADE IN GERMANY

SIEMENS

(1) Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau. (2) Gigaset. Pour des conversations inspirées. Gigaset Communications France est titulaire d'une licence de marque de Siemens AG. A compter du 01/10/2011, les produits vendus par Gigaset bénéficiant avant cette date de la licence de marque 'Siemens' porteront exclusivement la mention de la marque 'Gigaset'.

# A400/A400A

## Systemes / Standards

- **Interface** : a/b (analogique)
- **Raccordement** : Réseau public, FXS, PABX
- **Standards** : DECT, GAP
- **Systeme** : Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 4 combinés

## Fonctionnalités communes

### Afficheur du combiné :

- Écran N/B rétro-éclairé 1.7" : 2 lignes de caractères + 1 ligne de pictogrammes + 1 ligne pour les touches écran interactives
- Menu ergonomique basé sur l'utilisation d'icônes

### Affichage en veille :

- Date/heure
- État de charge batterie
- Niveau de réception et activation des modes ECO / ECO Plus

### Affichage en communication :

- Durée de la communication

### Clavier du combiné :

- Clavier ergonomique moderne de haute qualité
- Clavier retro-éclairé
- Navigateur 4 directions
- 12 touches numériques et touches écran programmables
- Verrouillage clavier par appui long sur la touche #
- Activer/désactiver la sonnerie par appui long sur la touche \*
- Touche secret
- Touche « Messages »

### Acoustique du combiné :

- HSP (High Sound Performance™)
- Mains-libres de très haute qualité
- Touche secret dédiée
- Volume écouteur et mode mains-libres sur 5 niveaux
- Volume de la sonnerie réglable sur 5 niveaux (+ arrêt et crescendo)
- Tonalités (acquiescement touche, alarme batterie)

### Configuration multi-combinés (x4 max) :

- Interphonie gratuite
- 2 appels simultanés (1 ext + 1 int)
- Transfert d'appel vers un autre combiné interne
- Conférence à 3 (1 participant externe + 2 participants internes)
- Copie de répertoire entre combinés
- Sonnerie collective lors d'appels entrants

### Répertoire :

- Capacité jusqu'à 80 contacts

### Numérotation :

- Pré numérotation avec correction possible (affichage grands caractères du N° composé)
- Liste des 10 derniers N° composés
- Numérotation abrégée (Touches 0 ; 2-9)

### Réception d'appels / Sonneries :

- Présentation du N° et du Nom<sup>(1)</sup>
- Sonneries sur combiné :
  - 10 mélodies
  - volume réglable (5 niveaux)
  - sélection possible pour appels externes/internes

### Journal des appels<sup>(1)</sup>:

- Notification des appels manqués (touche « Messages »)
- Liste des 25 derniers appels manqués
- Liste des 10 derniers numéros composés

### Divers :

- Réveil

## Répondeur intégré (A400A)

- Capacité d'enregistrement jusqu'à 25 minutes maximum
- Notification de nouveau message sur le combiné et la base
- Utilisation aisée depuis le combiné ou les touches de la base
- Longueur maximum des messages réglable
- Interrogeable à distance
- Annonces préenregistrées (« Plug & Play »)
- Annonces personnalisables
- Déclenchement du répondeur paramétrable : immédiat, automatique, après 10, 20 ou 30 secondes
- Filtrage d'appel, interception de l'appel pendant l'enregistrement du message
- Activation des modes « Répondeur Enregistreur » et « Répondeur Simple » selon les plages horaires
- Annonce de la date et de l'heure de chaque message
- Notification de message via le combiné (touche « message »)
- Possibilité d'enregistrer les communications

## ECO-DECT

- Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base et le combiné
- Réduction jusqu'à 60% de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption, pour les bases, d'alimentation à découpage
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- Modes ECO DECT activés manuellement :
  - Eco Mode : réduction de 80% de la puissance transmise, en contrepartie d'une portée restreinte
  - Eco Mode+<sup>(3)</sup> : réduction de 100% de la puissance transmise

## Caractéristiques techniques

### Combiné :

- Dimensions (L x l x e) / Poids : 153,5 x 47,9 x 27 mm / 112 g
- Autonomie en veille / en communication : 210 h max / 25 h max
- Portée<sup>(2)</sup> en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batteries : 2 x AAA NiMH

### Base :

- Touche paging
- Touches d'accès au répondeur (A400A uniquement)
- Dimensions (e x l x h) / Poids :
  - Base Gigaset A400 : 31,7 x 104 x 121,9 mm / 89 g
  - Base Gigaset A400A : 63 x 142 x 110 mm / 134 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible de la base

Réf.	Couleur	Gencod
A400	Silver-Black	4250366815916
A400 Duo	Silver-Black	4250366815923
A400 Trio	Silver-Black	4250366815930
A400A	Silver-Black	4250366815947
A400A Duo	Silver-Black	4250366815954
A400A Trio	Silver-Black	4250366815961

(1) Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau

(2) Hors fonction ECO DECT

(3) Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles ECO Mode +